	 1
ComilDE	1
ini	3
	2

## × StandAlone EtherCAT

ComilDE										
🔕 ComilDE	by COMIZO	DA (v1.5.0.	3)							
Setup 💦	Mai	n Mo	otion View	Motion	Control I	Motior	n Control II	Ю	Custom IC	) Style
шQ	<b>1</b>			$\overline{\mathbf{O}}$	R		>_	¥=	ri.	DSP
Scan	Save	Load	Update	Install	DLLs	PCM	Shell	Scripter	Servo	FW
	_	in at			Tool			Тоо		5

• ComilDE , Setup

Setup ٨ Basic Option ☑ 새로운 버젼 감지 시 자동 업데이트 □ 프로그램 실행 시 Device Install 폼 활성화 Platform □ 프로그램 실행 시 마지막 설정 값 적용 설정 업데이트 항목 Form Name Only 🔾 All Info HotKey 🔽 KeyPad 사용 Device Monitor ☑ Log를 파일로 기록 EtherCAT 📋 Error Count Log EtherCAT IP 🗆 System Resources Log Interval : 60 sec ☑ CommState 감시 Ô ð  $\otimes$ **Expert** Option ōκ Cancel 📋 실행 시 InfoList Update

## • EtherCAT IP

.

.

Deele	Mode		
Basic	☑ StandAlone EtherCA	사용	
Diotform	🔲 Simulation Mode 사용	÷	
Flauorin	DC Delay	4000	
Form			
10111	Control Message Setu	p	
Hatkau	Local IP	192, 168, 1, 49	
покеу	Daemon IP	192, 168, 1, 49	
Devie	Daemon Port L	55000	
Device	Daemon Port M	5000	
EtherCAT	RX TimeOut L	3000	
Euleren	RX TimeOut M	2000	
EtherCAT IP	Comm Retry Count	0	
	IO Message Setup		
	Master IP	192, 168, 1, 100	
2) ( <u>c</u> )	InPort	35040	
❷    _⊗ _	UutPort	35041	
K Cancel			

- StandAlone EtherCAT
  - , PCI Type EtherCAT Master
- Local IP, Daemon IP
  - Local IP Daemon IP PC IP

-

☆ 식별되지 않	낳은 네트워크		
<ul> <li>н</li> </ul>			
데이터 제한을 설정하면 W 통신 연결을 설정합니다.	indows에서 제한을 초과하지	않도록 데이터	
이 네트워크의 데이터 사용	량 제어를 위해 데이터 제한	설정	
IP 설정 ⊮ 할당:	수동		
IP 설정 IP 할당: IPv4 주소:	수동 192.168.1.49		
IP 설정 IP 할당: IPv4 주소: IPv4 서브넷 접두사 길이:	수동 192.168.1.49 24		
IP 설정 IP 할당: IPv4 주소: IPv4 서브넷 접두사 길이: IPv4 게이트웨이:	수동 192.168.1.49 24 192.168.1.254		
IP 설정 IP 할당: IPv4 주소: IPv4 서브넷 접두사 길이: IPv4 게이트웨이: IPv4 DNS 서버:	수동 192.168.1.49 24 192.168.1.254 169.126.63.1 169.126.66.2		

- Master IP
  - Master IP StandAlone EtherCAT Master IP .
  - 192.168.1.100 .



_   ☑ _ <del>,</del>   COMIZOA 파일 홈 공유 보기				-		?
★ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	<ul> <li>▲ 이동 위치 ▼</li> <li>★ 삭제 ▼</li> <li>▲ 복사 위치 ▼</li> <li>● 이름 바꾸기</li> <li>구성</li> </ul>	대 (월 ▼ (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전)	◆	모두 1 응 선택 ( 응 선택 ) 선택 (	선택 안 함 영역 반전 택	
← → · ↑ 📙 %appdata%	wcomizoa →				م	
<ul> <li>☆ 바로 가기</li> <li>OneDrive</li> <li>및 내 PC</li> <li>③ 3D 개체</li> <li>■ Apple iDed</li> <li>3개 항목</li> </ul>	이름 CEcatNetCfg_0_0.cec CEcatNetCfg_1_0.cec ComiEcatLibCfg.ini		수정한 날짜 2020-09-01 S 2020-09-01 S 2020-09-01 S	2후 1:00 2전 10:38 2후 1:06	유형 CEC 파일 구성 설정	>

4/5

.

- ..\AppData\Roaming\COMIZOA\ComiEcatLibCfg.ini  $\circ$  %appdata%\comizoa .

1	
2	[DEBUG LOGGING]
3	LogType=3
4	LogLevel=2
5	LogFilePath=D:\10 Project\ComiIDE\ComiIDE\bin\Debug\Logs\log 200827 160
6	ErrLogType=0
7	Exclude=
8	LInclude=
9	[MEMORY LOG OPTIONS]
10	MemorySize(KB)=400000
11	L
12	[LIB_TUNES]
13	DC Setup Delay=4000
14	EmbeddedMode=1
15	SimulationMode=0
16	L
17	CONTROL MSG COMM]
18	LOCAL_IP =192.168.1.49
19	DAEMON IP =192.168.1.49
20	DAEMON_PORT_L =55000
21	DAEMON_PORT_M =5000
22	RX_TIMEOUT_L =3000
23	RX_TIMEOUT_M =2000
24	COMM_RETRY_NUM =0
25	L
26	TIO MSG COMM1
27	MASTER_IP =192.168.1.100
28	IN_PORT =35040
29	OUT_PORT =35041
30	L

- 'EmbeddedMode' 1 .
- 'Local\_IP', 'Daemon\_IP'
   PC
   IP
- 'Master\_IP' , 'Master\_IP'

From: http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link: http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\_setup:20\_ip:10\_begin&rev=1598936510

Last update: 2024/07/08 18:22